


## 3SV series

単相側に単相回路が1回路とれます。  
三相側電流の内V相電流が他の2倍  
流れますのでV相のみ電線のサイズ  
を太くして下さい。




## 3SV 三相200V - 単相100V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B					
3SV-500	三相 200V	単相 100V	500VA	V	210	150	190	90	90	7×15	4	A	約 10kg	41,800
3SV-1K			1KVA	V	250	150	260	90	105	7×15	4	A	約 15kg	56,100
3SV-2K			2KVA	V	260	200	270	150	115	10φ	5	B	約 30kg	85,800
3SV-3K			3KVA	V	270	210	270	150	130	10φ	5	B	約 40kg	115,500
3SV-4K			4KVA	V	340	210	340	160	150	10φ	5	B	約 50kg	137,500
3SV-5K			5KVA	V	350	220	360	160	160	10φ	5	F	約 60kg	169,400
3SV-6K			6KVA	UP	350	240	360	180	160	10φ	5/8	F	約 70kg	181,500
3SV-7.5K			7.5KVA	UP	370	260	380	180	170	10φ	8	F	約 100kg	220,000
3SV-10K			10KVA	UP	400	260	410	180	180	13φ	8	F	約 110kg	253,000
3SV-15K			15KVA	V	420	280	440	180	190	13φ	8/10	H	約 130kg	407,000
3SV-20K			20KVA	V	450	340	450	250	210	13φ	8/10	H	約 150kg	495,000
3SV-30K			30KVA	V	500	330	500	300	250	16φ	10/10	H	約 250kg	660,000

## 逆Vトランス 三相→単相三線

## 3SV-W series

単相側に単相回路が1回路とれます。  
三相側電流の内V相電流が他の2倍  
流れますのでV相のみ電線のサイズ  
を太くして下さい。



## 3SV-W 三相200V - 単相100・0・100V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B					
3SVW-500	三相 200V	単相三線 100V   0   100V	500VA	V	210	150	190	90	90	7×15	4	A	約 10kg	42,300
3SVW-1K			1KVA	V	250	150	260	90	105	7×15	4	A	約 15kg	56,600
3SVW-2K			2KVA	V	260	200	270	150	115	10φ	5	B	約 30kg	86,300
3SVW-3K			3KVA	V	270	210	270	150	130	10φ	5	B	約 40kg	116,000
3SVW-4K			4KVA	V	340	210	340	160	150	10φ	5	B	約 50kg	138,000
3SVW-5K			5KVA	V	350	220	360	160	160	10φ	5	F	約 60kg	170,400
3SVW-6K			6KVA	UP	350	240	360	180	160	10φ	5	F	約 70kg	182,500
3SVW-7.5K			7.5KVA	UP	370	260	380	180	170	10φ	5	F	約 100kg	222,000
3SVW-10K			10KVA	UP	400	260	410	180	180	13φ	8	F	約 110kg	256,000
3SVW-15K			15KVA	UP	420	280	440	180	190	13φ	8	H	約 130kg	410,000
3SVW-20K			20KVA	UP	450	340	450	250	210	13φ	8	H	約 150kg	498,000
3SVW-30K			30KVA	V	500	330	500	300	250	16φ	10/12	H	約 250kg	665,000